

Piloty PROXIMA kompatybilne z BFT MITTO

Eleganckie, trwałe...

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.



Rejestracja NOWEGO pilota z dostępem do odbiornika bez wyświetlacza

Nacisnąć i zwolnić przycisk na płycie odbiornika. Dioda LED na płycie odbiornika miga wolno przez 10s.

1. Nacisnąć równocześnie przyciski A-B-C-D nowego pilota.

Dioda LED odbiornika przestaje migać i zapala się na stałe na 5s.

Zwolnić przyciski nowego pilota. W ciągu 5s należy nacisnąć przycisk nowego pilota, który ma sterować odbiornikiem - dioda LED odbiornika miga bardzo szybko.

Po chwili dioda LED odbiornika miga wolno, w ciągu 10s można rejestrować kolejnego nowego pilota - **punkt 1.**

Rejestracja NOWEGO pilota w pobliżu odbiornika - z wykorzystaniem już zarejestrowanego pilota

1. Zarejestrowany pilot

Nacisnąć ukryty przycisk **zarejestrowanego** pilota. Zwolnić ukryty przycisk. W ciągu 5s należy nacisnąć działający przycisk **zarejestrowanego pilota.**

Od tego momentu odbiornik przez 10s czeka na rejestrację **NOWEGO pilota.**

2. NOWY pilot Proxima

1. Niezwołocznie nacisnąć równocześnie przyciski A-B-C-D nowego pilota.

Zwolnić przyciski nowego pilota. W ciągu 5s nacisnąć przycisk nowego pilota, który ma sterować odbiornikiem. Gotowe.

W ciągu 10s można rejestrować kolejnego nowego pilota - **punkt 1.**

Uwaga. W pilocie Proxima, kod ukrytego przycisku jest wysyłany po równoczesnym naciśnięciu przycisków A-B-C-D. Najczęstszą przyczyną nieudanej rejestracji pilota jest nierównoczesne naciśnięcie przycisków A-B-C-D.

Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

PROXIMA
ELECTRONICS