PROXIMA
ELECTRONICS

AUTOMATYKA BRAM | AUTOMATYKA ROLET | ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW | ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW

KARTA PRODUKTU

STEROWNIK SMART POWER USBM

automatyka bram

Proxima Electronics

Parametry podstawowe

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	max. 15mA
Wyjścia:	2 kanały / 24V-1A przekaźnik NO
Liczba pilotów:	999 pilotów 433,92MHz
Tryby kanałów:	- monostabilny (1-998s) - bistabilny - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz)
Wymiary:	84 x 60 x 23mm
Waga:	75g

Charakterystyka

- Instalator może nawet pocztą wysłać zarówno działającego pilota dla nowego użytkownika, jak i pilota dla użytkownika, który zgubił swojego, a zgubiony pilot przestaje działać
- Instalator może w pobliżu każdego odbiornika pilotem MANAGEREM dodać, zastąpić, usunąć, zablokować/odblokować każdego pilota
- Piloty konfigurowane bezprzewodowo lub przewodowo
- Wyświetlacz widoczny po zamknięciu obudowy (menu na wyświetlaczu w formie telegazety)
- Lokalny dostęp do sterownika tylko po PINie sterownika
- Obudowa zewnętrzna
- Blokowanie i odblokowywanie wybranego pilota
- 999 pilotów w dużym wyborze wzorów
- Pamięć EEPROM w podstawce

PROXIMA ELECTRONICS
PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

- Odbiornik superheterodynowy - zasięg do 200m
- Komputerem PC z kablem USB można zdalnie zarządzać ustawieniami odbiornika, dodawać, usuwać, blokować piloty, przyporządkować jeden z siedmiu tygodniowych scenariuszy czasowych działania pilota, zmieniać 22 znaki opisu każdego pilota zapisanego w odbiorniku, edytować sześciu scenariuszy czasowych
- Dwa scenariusze automatycznego otwierania,
- Można wybrać 20 dni wolnych
- Pamięć 8000 zdarzeń, które zawierają numer i nazwę pilota, numer wjazdu oraz datę i godzinę użycia pilota

PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl