



KARTA PRODUKTU

## STEROWNIK NW HOB2

dwukanałowy sterownik radiowy

### Proxima Electronics



### Parametry podstawowe

Zasilanie:	12-24V AC/DC
Pobór prądu:	30mA przekaźnik wyłączony
Wyjście:	24V-500mA przekaźnik NO
Liczba pilotów:	250 pilotów 868.3MHz
Liczba kanałów:	2 (kanały przekaźnikowe)
Tryby kanału:	- Monostabilny (1-999s) - Bistabilny
Wymiary:	37 x 41 x 15mm (otwór 4/8mm)
Waga:	23g

### Charakterystyka

- Współpracuje z przyciskami pilotów Hörmann BiSecur oraz z niebieskimi przyciskami szarych pilotów Hörmann,
- Można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwanym przyciskiem musi być dostępny (jeżeli jest to jednak przycisk klon systemu BiSecur, zostanie on ponownie automatycznie dodany przy jego kolejnym użyciu),
- Akustyczne potwierdzenia odebrania sygnału pilota - inaczej dla kanału nr 1 i nr 2,
- Informacja akustyczna o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów i systemie kodowania (zmienny/stały), w którym pracuje sterownik,
- Można zarejestrować 250 przycisków pilotów zmiennie- lub 250 przycisków pilotów stałokodowych Hörmann.

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bram i rolet. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

