

KARTA PRODUKTU

PILOT DOPUSZKOWY PDB_B

do bram, rolet lub innych urządzeń radiowych

Proxima Electronics



Parametry podstawowe

Częstotliwość:	433.92MHz
Liczba kanałów:	4
Bateria:	1 x CR2032
Wymiary:	37 x 42 x 22mm
Temperatura pracy:	od -20°C do +50°C
Klasa szczelności:	IP20

Charakterystyka

- ☞ Czteroprzyciskowy pilot dopuszkowy PDB_D umożliwia sterowanie czterema dzwonekami radiowymi
- ☞ Dzwonek radiowy może być też sterowany przyciskiem na klawiaturze sensorowej
- ☞ Pilot dopuszkowy wyzwalany za pomocą przycisków zewnętrznych NO, zasilany baterią
- ☞ Pilot dopuszkowy nadaje, gdy wejście przycisku 1-2-3 lub 4 zostanie zwarte z wewnętrznym dodatnim biegunem zasilania +3V
- ☞ Nadawanie krótko potwierdza dioda LED
- ☞ Dla pilotów z układem HCS można konfigurować kody przycisków