

Pilot PROXIMA PP_5_9

dziewięć trzyprzyciskowych pilotów PROXIMA 433.92MHz z uchwytem

Działanie

Pilot PROXIMA_5_9 to pięć lub dziewięć pilotów systemu PROXIMA.

Każdy pilot posiada trzy przyciski **Góra Stop Dół**.

Naciśnięcie przycisku **Góra Stop Dół** wysyła transmisję radiową pilota o numerze wskazanym przez cztery diody LED.

Transmisja potwierdzana jest diodą / diodami LED.

Numer pilota wybiera się przyciskiem **Ok**.

Pierwsze krótkie naciśnięcie przycisku **Ok** służy do sprawdzenia aktualnie ustawionego numeru pilota - bez wysyłania transmisji radiowej:

LED nr 1 świeci światłem ciągłym - pilot nr 1 ...

LED nr 4 świeci światłem ciągłym - pilot nr 4 ...

LED nr 1 miga - pilot nr 5 ...

LED nr 4 miga - pilot nr 9 ...

Świecą wszystkie cztery diody LED - pilot nr 0.

Kolejne, z niewielką przerwą krótkie naciśnięcia przycisku **Ok**, wybiera kolejnego pilota.

Przytrzymanie przez 1s przycisku **Ok**, ustawia pilota nr 0

Konfiguracja

Pilot PROXIMA_5_9 może być pięcioma lub dziewięcioma pilotami. Żeby zmienić pięć pilotów w dziewięć lub odwrotnie należy:

- przez 10s naciskać przycisk **Ok**, cztery diody LED szybko migają, zwolnić przycisk **Ok**.

- niezwłocznie, podczas szybkiego migania wszystkich diod LED, nacisnąć tępym okrągłym przedmiotem o średnicy 1-2mm (spinacz) ukryty przycisk na odwrocie pilota i nie zwalniając ukrytego przycisku,

- nacisnąć kolejno przyciski **Góra Stop Dół Ok**. Zwolnić ukryty przycisk. Nieregularne miganie wszystkich czterech diod LED (Hymn Kibica) potwierdza zmianę.

Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	Bateria CR2430
2	Kodowanie	kod zmienny	System PROXIMA
3	Częstotliwość	433.92MHz	Modulacja ASK



Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie pilot PP_5_9 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl

PROXIMA
ELECTRONICS

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

