



KARTA PRODUKTU

RADIOWY STEROWNIK ZAMKA SRPI

otwórz drzwi auta komfortowo!

Proxima Electronics



Charakterystyka

- ☞ Dwa przekaźniki do sterowania zamkiem (0,8s lub 3,5s)
- ☞ Wyjście 25s/0,5A komfort po zamknięciu zamka
- ☞ Max. 6 pilotów sterujących, dwa w komplecie
- ☞ Przekaźnik do sterowania kierunkowskazami lub otwieranie bagażnika
- ☞ Niebieska dioda LED
- ☞ Przekaźnik syreny

☞ Zamknięcie zamka

Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem zamknięcia jest jednokrotne mignięcie kierunkowskazów. Zamknięciu zamka towarzyszy również sygnał masy na wyjściu komfort przez 25s. Dioda LED, gdy zamek jest zamknięty miga raz na sekundę

☞ Otwarcie zamka

Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem otwarcia jest dwukrotne mignięcie kierunkowskazów i zgaśnięcie niebieskiej diody LED

☞ Otwarcie bagażnika

Naciskać przez dwie sekundy przycisk pilota

☞ Programowanie pilotów

Nacisnąć Switch z boku sterownika – zapalą się kierunkowskazy - nacisnąć dowolny przycisk nowego pilota - potwierdzeniem rejestracji pilota jest zgaśnięcie kierunkowskazów. Aby wprogramować kolejne piloty należy powtórzyć powyższą procedurę. Można zarejestrować max. 6 pilotów

☞ Kasowanie wszystkich pilotów

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3s Switch, potwierdzeniem usunięcia pilotów z pamięci jest 5-krotne mignięcie kierunkowskazów