



KARTA PRODUKTU

## RADIOWY STEROWNIK ZAMKA SRPI

otwórz drzwi auta komfortowo!

### Proxima Electronics



## Charakterystyka

- ☞ Dwa przekaźniki do sterowania zamkiem (0,8s lub 3,5s)
- ☞ Wyjście 25s/0,5A komfort po zamknięciu zamka
- ☞ Max. 6 pilotów sterujących, dwa w komplecie
- ☞ Przekaźnik do sterowania kierunkowskazami lub otwieranie bagażnika
- ☞ Niebieska dioda LED
- ☞ Przekaźnik syreny

### ☞ Zamknięcie zamka

Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem zamknięcia jest jednokrotne mignięcie kierunkowskazów. Zamknięciu zamka towarzyszy również sygnał masy na wyjściu komfort przez 25s. Dioda LED, gdy zamek jest zamknięty miga raz na sekundę

### ☞ Otwarcie zamka

Nacisnąć przycisk pilota - potwierdzeniem otwarcia jest dwukrotne mignięcie kierunkowskazów i zgaśnięcie niebieskiej diody LED

### ☞ Otwarcie bagażnika

Naciskać przez dwie sekundy przycisk pilota

### ☞ Programowanie pilotów

Nacisnąć Switch z boku sterownika – zapalą się kierunkowskazy - nacisnąć dowolny przycisk nowego pilota - potwierdzeniem rejestracji pilota jest zgaśnięcie kierunkowskazów. Aby wprogramować kolejne piloty należy powtórzyć powyższą procedurę. Można zarejestrować max. 6 pilotów

### ☞ Kasowanie wszystkich pilotów

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 3s Switch, potwierdzeniem usunięcia pilotów z pamięci jest 5-krotne mignięcie kierunkowskazów